

ENTRADA DE ENERGIA	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	CABO DE COBRE 1kV (VER UNIFILARES)
02	CURVA 180° OU CABEÇOTE DE ALUMÍNIO
03	ELETRODUTO DE PVC RÍDIGO Ø 2"
04	FITA DE ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDAVEL
05	CURVA 180° PVC RIGIDO
06	QUADRO DE MEDIÇÃO COM VISOR INCLINADO, PADRÃO CELESC
07	QUADRO DE COMANDO CONFORME DETALHE
08	CURVA 180° DE AÇO GALVANIZADO Ø 2"
09	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2"
10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"
11	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA PADRÃO CELESC - 65x41x70
12	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PADRÃO CELESC
13	HASTE DE ATERRAMENTO COBRE Ø5/8"x 2,4 m
14	CONDUTOR DE ATERRAMENTO
15	CONDUTOR DE ATERRAMENTO DO ELETRODUTO 10mm²
16	CONDUTORES DO RAMAL DE CARGA - CLASSE 0,6/1kV
17	DUTO CORRUGADO DE PEAD Ø 2"

Notas:

1) Todos os postes deverão ser aterrados adequadamente.
2) Os cabos unipolares serão de cobre isolados para 0,6/1KV.
3) Os dutos subterrâneos serão do tipo corrugado, em PEAD 2".
4) Todo pavimento danificado com a passagem de dutos, retirada de poste caixas de passagem,etc., deverão ser recompostos imediatamente .
5) Tudo aquilo que aqui não estiver especificado, deverá atender as normas pertinentes e vigentes da CELESC e ABNT.
6) O quadro de medição, instalado à 3 m de altura no poste, deverá ser provido de lente inclinada para leitura da CELESC.





QUADRO DE CARGAS

* VALORES COM BASE : PROJETOR LED 400W / LUMINÁRIA LED 265W

QD MEDIÇÃO	FASE	PROJETOR LED 400W	LUMINÁRIA LED 265W	TOTAL (W)	TOTAL (QD) (W)
		QTD/TOT. (W)	QTD/TOT. (W)		
01	A	15 / 6000	5 / 1325	7325	21975
	B	15 / 6000	5 / 1325	7325	
	C	15 / 6000	5 / 1325	7325	
02	A	15 / 6000	5 / 1325	7325	19045
	B	12 / 4800	4 / 1060	5860	
	C	12 / 4800	4 / 1060	5860	

DETALHE - POSTE ILUMINAÇÃO PUBLICA ATUAL

MODELO ONDA COM 2 LUMINÁRIAS



DETALHE - POSTE ILUMINAÇÃO PUBLICA RESTAURADO

MODELO COM 1 LUMINÁRIA E 3 PROJETORES


LUMINÁRIA LED 1 BRAÇO RETO
LUMINÁRIA LED 1 BRAÇO RETO
1.200
0.400
0.090
0.300
3.000
PROJETOR LED 1 BRAÇO RETO
0.500
4.500
15.000
4.000
CAIXA DE PASSAGEM
0.300
1.500
4.200
0.600
0.300
0.300
0.300